

MT-VIKI[®]

迈拓维矩

无线投屏器使用手册

MT-WX02

MT-WX02C

广州市迈拓维矩电子有限公司

MT-VIKI[®]

迈拓维矩

合格证

产品名称：无线投屏器

型号及规格：MT-WX02
MT-WX02C

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

广州市迈拓维矩电子有限公司

服务热线：4000-868-828 官方网站：www.mt-viki.com

连接示意图

接收器

开关键

指示灯

HDMI

3.5mm音频接口

Micro USB
(供电口)

HDMI接口

VGA接口

HDMI发射器

功能键

指示灯

TYPE-C供电口

TYPE-C发射器

功能键

指示灯

注:MT-WX02 配套的发射器为HDMI接口的发射器
MT-WX02C 配套的发射器为TYPE-C接口的发射器

包装内容

• 产品

• 供电线

• 说明书

硬件投屏

接收器+发射器组合使用，即插即用
下面以MT-WX02为例

接收器

发射器

笔记本电脑

显示器

1. 将接收器的HDMI口或VGA口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。

2. 将接收器的Micro USB供电口连接充电线，插入电源适配器或USB供电口（电压5V 电流2A）。

3. 将显示器或电视的HDMI信号源调整到相应的HDMI口，直到接收器开机画面显示，开机成功。

4. 将发射器接入电脑或其它具有HDMI功能视频输出功能的设备。指示灯进入快闪状态后等待十几秒，完成投射。

* 请务必保证电脑电量充足，如果电脑供电不足或者HDMI无法供电，请将发射器的电源插入适配器上或者USB供电口（电压5V 电流2A）。

配对说明

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

接收器

发射器

指示灯

指示灯

1. 请使用顶针长按接收器背面小孔内功能键 3-5秒，界面弹出提示语：Release the button to pair with EZCast TX。等待发射器进入配对模式。

2. 按住发射器功能键3秒钟以上，指示灯出现快闪进行配对，等待发射器指示灯常亮表示连接成功。

* 一收多发，1个接收器可配对8个发射器切换使用。

功能设置

1. 在无线网络中搜索到接收器（名称是 MT-VIKI-XXXX，默认密码为12345678）

2. 打开手机/平板浏览器，在地址栏输入192.168.203.1

3. 可以进行配网、分辨率、竖屏模式、升级及重启等操作

软件投屏

接收器单独使用，需配合手机或电脑中的投屏软件

在完成 [EZCast](#) 中的“互联网”配网

苹果iOS系统——操作步骤

滑动屏幕进入苹果设备控制中心，点击屏幕镜像，勾选MT-VIKI设备

安卓系统——操作步骤

1. 打开手机/平板中的投屏功能

2. 搜索并连接到 MT-VIKI 设备

不同品牌投屏功能路径参考

华为：下拉菜单-无线投屏/多屏互动

小米：设置-更多连接方式-无线显示

vivo：设置-更多连接方式-无线显示

oppo：设置-更多连接方式-无线显示/多屏互动

魅族：设置-显示-投射屏幕

联想：设置-显示-无线显示

三星：手机从上往下滑-Smart View

锤子：无线网络-无线显示

更多机型请联系服务微信

问题解答

Q: 如何恢复出厂设置？
A: 当产品出现故障时，长按接收器功能键使10秒，出现黑屏重启后，即恢复出厂设置。

Q: 没有HDMI接口的设备可以使用？
A: 可以的，设备请配合HDMI接口转换器使用。

Q: 如何进入隐私模式？
A: 轻按发射器功能键，即可断开或回连。

产品型号：_____

保修期自____年__月__日起至____年__月__日止

经手人：_____ 销售公司（盖章）
年 月 日

保修注意事项

一、保修范围

凡在中国国内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损坏或故障，属于本保修卡确认的范围。

下列情况不属于免费保修范围：
1. 保修卡已失效、保修卡被撕毁者。
2. 由于火灾、人祸、电压等不可抗力原因引起的损坏。
3. 客户擅自进行修理、改动、拆卸、保养等造成的损坏。
4. 使用寿命的消耗品。
5. 保修卡需要加盖经销商公章，方可生效。

广州市迈拓维矩电子有限公司
GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD