



型号及规格：**MT-KH2S**
MT-KH4S

检验日期：_____

销售服务专线: 4000 868 828
广东视腾电子科技有限公司

HDMI KVM多电脑切换器

MT-KH2S
MT-KH4S

广东视腾电子科技有限公司

这款HDMI KVM 切换器无需软件、即插即用，可以通过一套键盘、鼠标、显示器来控制2台电脑，面板按钮和桌面控制器等多种切换方式让切换更得心应手，可用键盘和鼠标模拟完成多台主机的同时启动。它能为您节省时间、空间和资金成本，以及减少设备使用数量和降低能耗。

- 显示工作状态的LED指示灯
- 支持MicroSoft智能鼠标，罗技网络鼠标等
- USB2.0端口，带USB HUB接口，支持多种USB2.0设备
- 分辨率支持4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4)
- 无须软件控制，可以通过机身按键或者线控选择所要操作的电脑主机
- 支持DOS,Win3.X,Win98/98SE/2000/ME/2003/2008/XP/IOS,MAC,Win7,Win8,WinNT,Network,Unix,Linux

型号	MT-KH2S	MT-KH4S
清单	2口HDMI KVM切换器1台 2组专用KVM线缆 1份使用说明书 1条type-c供电线 1套桌面控制器	4口HDMI KVM切换器1台 4组专用KVM线缆 1份使用说明书 1条type-c供电线 1套桌面控制器

1

功能	MT-KH2S	MT-KH4S
PC端口	2	4
控制端口	1	1
可控制主机数	2	4
PC端口连接器	HDMI A型母座、USB B口	
控制端口连接器	HDMI A型母座、USB A口	
PC的选择方式	面板控制、桌面控制器	
键盘模拟	USB	
滑鼠模拟	USB	
分辨率支持	4096×2160/3840×2160@60 Hz	
电源适配器	DC 5V	

- 1、使用配备的kvm线缆分别连接电脑，显示器及鼠标键盘；
- 2、然后分别启动电脑，即可使用KVM切换器了，当KVM切换器指示灯为蓝色时，当前电脑为1号电脑（PC1），当切换器为红色时为2号电脑（PC2）

The diagram illustrates the MT-VIKI 2 PORT HDMI KVM SWITCH. It features a top panel with the following ports and connections:

- 备用电源口 (Backup Power Port):** Connected to the leftmost port on the top panel.
- 线控接口 (Remote Control Port):** Connected to the second port from the left.
- USB接口 (USB Port):** A group of four ports labeled USB 1, USB 2, USB 3, and USB 4, connected to the top panel.

The front panel of the device is labeled **MT-VIKI** and **2 PORT HDMI KVM SWITCH**. The bottom panel features the following ports:

- HDMI输出 (HDMI Output):** The leftmost port on the bottom panel.
- HDMI输入 (PC1):** The second port from the left.
- USB输入 (PC1):** The third port from the left.
- HDMI输入 (PC2):** The fourth port from the left.
- USB输入 (PC2):** The fifth port from the left.

3

A diagram illustrating a central hub or router system. At the top, a TV, a monitor, and a camera are connected to a central hub. Below the hub, a laptop, a video camera, a digital camcorder, and a game controller are connected. The hub is connected to a central router, which is then connected to a network of devices including a printer, a scanner, and a server.

4

保修卡

HDMI KVM切换器

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害，不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
GUANGDONG SHITENG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.