

反面---

连接示意图

提示：
请确认您的信号源、线材和显示器都支持您所需的分辨率和刷新率，以便流畅输出4K@60Hz高清画质。

使用说明

开机默认输出IN1信号源，USB信号和音频随当前被选择端口。

面板按键切换

轻按KVM切换数字按键，选择对应“IN”端口信号源显示，指示灯跟随当前通道。

桌面控制器切换

先将配送的1.5MMINI USB 5P公对公线一头连接到KVM，另一头连接到桌面控制器（不分正反）。随后按桌面控制器中间按键即可循环切换对应“IN”端口信号源显示，指示灯跟随通道。

技术参数

产品型号	MT-KH22S
输入端口	HDMI*母座*4、USB-C*2
输出端口	HDMI*母座*2
控制端口	Mini-USB*1
USB端口	USB3.0*4
支持分辨率	4K@60Hz、2K@144Hz、1080P@240Hz
色彩空间	RGB/YCbCr444/YCbCr422/YCbCr420
带宽	18Gbps
HDMI*版本	HDMI*2.0
EDID标准	存储
线材距离	4K≤5米、1080P≤15米、USB≤5米
兼容系统	国产系统、Windows全系列、Macos、Linux等
热插播	支持
切换方式	面板按键、桌面控制器
电源	5V1A（标配Type-C电源线）
功耗	<10W
指示灯状态	常亮
工作温度	0℃-55℃
存储温度	-20℃-60℃
外壳材质	铁壳

维修与保养

维修

- 请勿自行拆卸产品，以免损坏内部组件或造成安全隐患。
- 若产品出现故障，请拨打免费电话联系专业售后人员进行检修。
联系电话：4000 868 828转1。

保养

- 定期清洁产品表面，避免灰尘和污垢积累。
- 使用时请轻拿轻放，避免剧烈震动和摔落。
- 定期检查电源线 and 连接线，确保其完好无损。
- 避免将产品暴露于潮湿、高温或强磁场环境中。

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡

4K HDMI® 双屏KVM切换器

产品型号：_____

保修期自_____年__月__日起至_____年__月__日止

经手人：_____销售公司（盖章）
_____年__月__日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的问题，不属于此保修范围。
2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销售点印视为有效。
4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视鼎电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

单页90x125mm