

反面---

面板简介

发射器 (TX)

VGA信号输入 VGA信号输出

电源接口 USB信号输入 网线接口 音频输入

接收器 (RX)

电源接口 USB信号输出 网线接口 音频输出接口

VGA信号输出

	网口指示灯	指示灯状态	
TX/RX	POWER	绿色常亮	设备上电
		灯灭	不通电
TX/RX	LINK	黄色慢闪	连通网线
		黄色快闪	数据传输正常
		灯灭	连接异常

-3-

技术参数

产品名称	VGA KVM网线延长器
产品型号	MT-EVK100
发射器端口	VGA IN*1+VGA OUT*1+USB IN*1 +3.5mm音频输入*1
接收器端口	VGA OUT*1+USB OUT*2 +3.5mm音频输出*1
支持分辨率	1920*1080P@60Hz
传输距离	100米
网线规格	CAT5E/CAT6
视频格式	RGB
色彩空间	8bits
接口协议	USB1.1
EDID逻辑	固定EDID
带宽	1.184Gbps
像素带宽	3.564Gbps
静电保护	±8KV
工作温度	0°C~55°C
工作湿度	10%-70%RH（不凝固）
产品电源	DC 5V/1A

-4-

连接示意图

连接示意图展示了MT-EVK100 KVM网线延长器的使用场景。图中显示了电脑主机、显示器、KVM收发器（TX和RX）、电源线（DC5V电源）、音频设备以及网络连接。

-5-

MT-VIKI[®] 迈拓维矩

保 修 卡

VGA KVM网线延长器

产品型号：_____

保修期自 _____年 ____月 ____日起至 _____年 ____月 ____日止

经手人：_____

销售公司（签章）

年 ____月 ____日

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销商印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 5.由于消费者擅自使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd