

正面---

反面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

自动HDMI KVM多电脑切换器

MT-KH2L
MT-KH4L

广东视腾电子科技有限公司

介绍说明

这款HDMI KVM多电脑切换器支持4K@60Hz高清分辨率（向下兼容），支持连接电脑、游戏机、投影仪...等设备，仅使用一组键盘、鼠标、显示器即可控制2/4台设备，USB端口可同时连接打印机、U盘、移动硬盘...等设备。产品具有面板按键、桌面控制器和热键切换，无需反复插拔，使用便捷方便。

产品特点

- 配赠2/4组KVM专用线缆
- 支持自动增益技术呈现最佳画质
- 2/4台电脑共享一套键鼠、显示器
- USB HUB接口支持任何USB2.0设备
- 分辨率支持4096*2160/3840*2160@60Hz向下兼容
- 兼容国产系统、Windows全系列、Mac OS、Linux...等系统

包装清单

型号	MT-KH2L	MT-KH4L
清单	二端口HDMI KVM多电脑切换器 2组专用KVM线缆 1条Type-C供电线 1个桌面控制器 1份三合一使用手册	四端口HDMI KVM多电脑切换器 4组专用KVM线缆 1条Type-C供电线 1个桌面控制器 1份三合一使用手册

MT-KH2L接口说明

提示：
当KVM切换器信号指示灯为蓝色时，表示当前信源为1号电脑（PC1）；当切换器信号指示灯为红色时，表示当前信源为2号电脑（PC2）。

MT-KH2L连接示意图

MT-KH4L接口说明

提示：
切换到PC1、PC2、PC3、PC4信号源时，对应端口1、2、3、4号指示灯蓝灯亮起

MT-KH4L连接示意图

规格参数

型号	MT-KH2L	MT-KH4L
输入端口	2*HDMI A型母座 2*USB B型母座	4*HDMI A型母座 4*USB B型母座
输出端口	1*HDMI A型母座	1*HDMI A型母座
控制接口	1*USB MINI 5P母座	1*USB MINI 5P母座
支持分辨率	4096*2160/3840*2160@60Hz向下兼容	4096*2160/3840*2160@60Hz向下兼容
HDCP技术	HDCP2.2向下兼容	HDCP2.2向下兼容
HDMI版本	HDMI 2.0向下兼容	HDMI 2.0向下兼容
USB协议	USB1.1 / USB2.0	USB1.1 / USB2.0
DDC功能	支持	支持
兼容系统	国产系统、Windows全系列、Mac OS、Linux...	国产系统、Windows全系列、Mac OS、Linux...
增益模式	自动增益	自动增益
切换方式	热键、面板按键、桌面控制器	热键、面板按键、桌面控制器
热插拔	支持	支持
静电保护	±6KV（接触放电）	±6KV（接触放电）
电源	DC5V（配赠Type-C供电线）	DC5V（配赠Type-C供电线）
工作温度	0°C~55°C	0°C~55°C
存储温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C

热键命令介绍

除面板按键和桌控外，也可通过简单的键盘组合键使用KVM切换端口。只需要双击HOME/Caps/Scroll/Num键就可以发送命令给KVM，随后KVM发出“嘀”的蜂鸣声，就可以使用热键命令了。此产品有多个模式可选择，[HOME]+[HOME]是产品默认模式，若您不想使用这个模式时可选择其它的命令模式，以下是设定不同热键模式的方法：

- [HOME]+[HOME]模式（默认模式）
- [HOME]+[HOME]+Caps 进入热键Caps模式
- [HOME]+[HOME]+Scroll 进入热键Scroll模式
- [HOME]+[HOME]+Num 进入热键Num模式

默认模式命令

- [HOME]+[HOME]+1、2.... 切换到对应端口
- [HOME]+[HOME]+→或↓ 切换下一端口
- [HOME]+[HOME]+←或↑ 切换上一端口
- [HOME]+[HOME]+B 开关蜂鸣器声音
- [HOME]+[HOME]+S 自动扫描
- [HOME]+[HOME]+I+数字+Enter 扫描时间设定
- [HOME]+[HOME]+G+1/2/3/4/5/6 HDMI视频增益调节

Caps模式命令

- [Caps]+[Caps]+1、2.... 切换到对应端口
- [Caps]+[Caps]+→或↓ 切换下一端口
- [Caps]+[Caps]+←或↑ 切换上一端口
- [Caps]+[Caps]+B 开关蜂鸣器声音
- [Caps]+[Caps]+S 自动扫描
- [Caps]+[Caps]+I+数字+Enter 扫描时间设定
- [Caps]+[Caps]+G+1/2/3/4/5/6 视频增益调节

如需回到默认模式请按[Caps]+[Caps]+HOME这时进入了HOME模式，以此类推

MT-VIKI®
迈拓维矩

合格证

产品名称：自动HDMI KVM多电脑切换器

型号及规格：MT-KH2L
MT-KH4L

检 验：

检验日期：

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828
广东视腾电子科技有限公司

MT-VIKI®
迈拓维矩

保修卡

自动HDMI KVM多电脑切换器
3

产品型号：_____
保修期自 年 月 日起至 年 月 日止
经手人：_____
销售公司（盖章）
年 月 日

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为损坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损坏，不属于此保修范围。
- 2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销售店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页75x105mm