

正面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

十六口 智能型 USB KVM切换器

MT-1601UK-CH

广东视腾电子科技有限公司

感谢您选购迈拓维矩产品！为方便使用，我们为您配置了本手册，首次使用前请仔细阅读，使用后请妥善保存以备查阅。尽管我们已对本说明书进行了严谨的校对和核对，但仍无法保证其内容完全无误或不存在任何疏漏。如发现任何问题，请及时与我们联系以便更正。

本说明书中的图片仅供参考，若个别图片与产品实际显示存在差异，请以实际产品为准。我们保留随时对说明书和产品进行改进或修改的权利，且产品调整后恕不另行通知。

产品概述

本KVM切换器操作简易、兼容性强，能为您节省时间、金钱、空间，设备和功耗。它可通过一套键盘、鼠标、显示器来控制多台电脑。USB 2.0HUB功能支持16台电脑共享一台打印机、U盘等USB设备，打印更快捷。一台KVM即可同时管控16台主机，从而实现节约人工和资金成本。

产品特征

- 支持热插拔
- 支持红外控制切换
- 适用硬盘录像机、网游
- 自动扫描，支持复位功能
- USB端口供电，可以不使用电源适配器
- 16端口KVM切换器，支持标准USB 2.0接口
- 支持DOS,Win7/Vista,Win95/98/2000/ME/XP, WinNT, Unix, Linux等操作系统
- 画质出色，支持1920×1440高分辨率，带宽高达250MHz，呈现卓越的视觉体验

包装清单

名称	规格
型号	MT-1601UK-CH
16口KVM切换器	1
专用KVM电缆	16
红外遥控	1
使用手册	1

接口示意图

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

连接示意图

提示:

说明书中的插图示意图，产品外观可能因升级略有差异，请以实物为准。

面板按键切换

轻按KVM切换数字按键，选择对应HDMI IN端口信源显示，指示灯跟随通道，USB信号跟随当前被选择端口。

提示：若产品长时间工作出现USB设备无法使用时，请按面板的“RESET”按键，即可恢复使用状态。

红外遥控切换

说明:

遥控器AUTO键按第一下启动自动扫描(5秒~600秒)，在扫描开始之后，按第二下扫描间隔时间增加10s，自动扫描开启后除+、-、AUTO键之外的任何按键可关闭自动扫描功能

扫描时间具有断电记忆

提示：未标注说明按键为无效按键

技术参数

型号	MT-1601UK-CH
PC 端口	16
控制端口	1
可控制主机台数	16
LED指示灯	16
PC 端口连接器	VGA 母头
控制端口连接器	VGA 母头、USB A 型口
PC 选择方式	面板按键切换、红外遥控切换
USB 协议	USB2.0
VGA 解析度	1920X1440
带宽	250MHz
工作温度	0℃~55℃
存储温度	-20℃~60℃
外壳材质	金属
规格	430×146×45 (mm)

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡

十六口 智能型 USB KVM切换器

产品型号: _____

保修期自: _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止

经手人: _____ 销售公司 (签章) _____ 年 月 日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。

2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。

6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页75x105mm