

Size: 50*70mm

正面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

1000Mbps POE网络分线器

MT-SE2P
MT-SE3P

广东视腾电子科技有限公司

介绍说明

这款POE网络分线器接口满足1000Mbps高速接入需求，可以实现把一个端口扩展成2/3个端口，轻松解决网络端口不足的问题。使用纯铜网线连接，传输距离200米也能满足千兆带宽。支持AT/AE协议标准，整机60W大功率输出，给监控摄像头提供POE供电，彻底解决繁杂的监控摄像头供电难题。

产品特点

- 支持扩展2/3个端口同时上网
- 支持常规和POE的两种供电模式
- 铝合金外壳轻便耐用，防腐性强
- 200米超长距离也能满足1000Mbps
- 单个产品即可扩展端口，无需成对使用
- 支持PC（网络摄像机）并提供POE供电
- 连接48V电源后支持整机60W大功率输出

包装清单

型号	名称	数量
MT-SE2P	1进2出1000Mbps POE网络分线器	1
	三合一使用手册	1
	1进3出1000Mbps POE网络分线器	1
MT-SE3P	三合一使用手册	1

连接示意图

4.1 常规端口扩展时，POE网络分线器只需使用DC 5V/1A电源即可。

MT-SE2P

1 常规端口扩展

DC 5V/1A电源
(另外购买)

MT-SE3P

1 常规端口扩展

DC 5V/1A电源
(另外购买)

4.2 使用网线先让POE交换机满连接POE网络分线器给POE网络摄像头供电时，POE网络分线器不需要连接电源。

MT-SE2P

2 选择POE交换机

POE交换机

MT-SE3P

2 选择POE交换机

反面---

4.3 使用网线直接连接POE网络分线器给POE网络摄像头供电时，POE网络分线器需要连接DC 48-55V/1A电源。

MT-SE2P

3 选择普通交换机

普通交换机

DC 48V/1A电源
(另外购买)

MT-SE3P

3 选择普通交换机

普通交换机

DC 48V/1A电源
(另外购买)

参数规格

型号	MT-SE2P	MT-SE3P
输入接口	1000Mbps RJ45 网口*1	1000Mbps RJ45 网口*1
输出接口	1000Mbps RJ45 网口*2	1000Mbps RJ45 网口*3
传输速率	10/100/1000Mbps	10/100/1000Mbps
传输距离	200m	200m
带宽	1G	1G
电源	常规接口 5V/1A 普通POE网络 摄像头	48V/1A
POE输入功率	12.95W-25.5W	12.95W-25.5W
POE输出功率	15.4W-30W	15.4W-30W
静电保护	±3KV（接触放电）	±3KV（接触放电）
工作温度	0℃~55℃	0℃~55℃
存储温度	-20℃~60℃	-20℃~60℃
产品尺寸	85.8*58*18MM	85.8*58*18MM
外壳材质	铝壳	铝壳

维修与保障

6.1 维修

- 请勿自行拆卸产品，以免损坏内部组件或造成安全隐患。
- 若产品出现故障，请拨打免费电话联系专业售后人员进行检修。

联系电话：4000 868 828转1。

6.2 保养

- 定期清洁产品表面，避免灰尘和污垢积累。
- 使用时请轻拿轻放，避免剧烈震动和掉落。
- 定期检查电源线连接线，确保其完好无损。
- 避免将产品暴露在潮湿、高温或强磁场环境中。

MT-VIKI®
迈拓维矩

保修卡

1000Mbps POE网络分线器

产品型号：_____

保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止

经手人：_____ 销售公司（盖章） _____

年 月 日

保修说明

- 自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年保修服务，但人为损坏（如人为拆卸零件不当、处理不当等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然因素）所引起的损害不属于此保修范围。
- 消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏，如未填写，并盖有经销商印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 本保修卡仅限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd