

正面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

无线投屏器

MT-WX6

广东视腾电子科技有限公司

前言

尊敬的用户，感谢您选购本公司产品。为了更进一步了解本产品，使用前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

产品简介

本款无线投屏器通过WiFi长距离传输HDMI视频和音频信号，距离可达50米，支持4K@30Hz高清分辨率。支持多发一收以及移动设备投屏。兼容HDMI®1.4标准，兼容Windows、Mac OS、Linux等系统。能够自动识别和配置各种显示模式，无需软件，无需设置，无需驱动，连接即可使用，主要应用在商业展示、教育培训、家庭影院及办公会议等领域。

包装清单

发射器	1
接收器	1
供电线	1
HDMI公对母延长线	2
说明书	1

接口展示

发射器

指示灯

功能键

USB-C供电口

HDMI®口

接收器

指示灯

功能键

USB-C供电口

HDMI®口

指示灯说明

常亮	已连接
快闪	配对中
慢闪	未连接

硬件投屏

接收器+发射器组合使用，即插即用

发射器

接收器

1. 将接收器的HDMI®口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。

2. 将接收器的USB-C供电口连接充电线，插入电源适配器或USB-C供电口[电压5V电流2A]。

3. 将显示器或电视的HDMI®信号源调整到相应的HDMI®口，直到接收器开机画面显示，开机成功。

4. 将发射器接入电脑或其它具有HDMI®视频输出功能的设备。指示灯由闪烁变常亮时，完成投射。

*请务必保证电脑电量充足，如果电脑供电不足或者HD无法供电，请将发射器的电源插入适配器上或者USB-C供电口[电压5V电流2A]。

产品名称：无线投屏器

型号及规格：MT-WX6

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

配对说明

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

接收器[RX]-功能键

发射器[TX]-功能键

发射器指示灯状态

慢闪	未连接
快闪	配对中
常亮	已连接

1. 请按住接收器功能键5秒钟以上，界面弹出提示语：Pairing...进入配对模式。

2. 按住发射器功能键5秒钟以上，指示灯出现快闪进行配对等待发射器指示灯常亮表示连接成功。

功能设置

1. 在无线网络中搜索到接收器SSID（名称为MT-VIKI-XXXX，默认密码为12345678）。

2. 打开手机/平板浏览器，在地址栏输入192.168.168.1

3. 可以进行配网、分辨率、横竖屏切换、语言选择及升级等操作。

投屏功能

苹果iOS系统

1. 连接产品WiFi

2. 滑动屏幕进入苹果设备控制中心，点击屏幕镜像，勾选MT-VIKI设备

安卓系统

1. 连接产品WiFi

2. 打开手机/平板中的投屏功能

3. 搜索并连接到MT-VIKI设备

不同品牌投屏功能路径参考

华为：下拉菜单-无线投屏/多屏互动

小米：设置-更多连接方式-无线显示

vivo：设置-更多连接方式-无线显示

魅族：设置-显示-投射屏幕

联想：设置-显示-无线显示

三星：手机从上往下滑-Smart View

问题解答

Q：没有HD接口的设备可以使用？

A：可以的，设备请配合HD接口转换器使用

Q：最多支持几发一收？

A：四发一收

Q：接收端只有图像没有声音？

A：发射器的电脑端，在音频设置处选择接收端显示器设备名

Q：如何进入隐私模式？

A：轻按发射器功能键，即可断开或回连

Q：如何进行屏幕旋转

A：方法一

1. 手机/平板连接上接收器SSID，名称是MT-VIKI-XXXX

2. 打开自带浏览器，输入IP地址“192.168.168.1”打开即可进入后台操作界面

3. 点击“显示方向”即可修改旋转角度

方法二

短按接收器功能键即可修改旋转角度

HDMI®

"The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡

无线投屏器

产品型号：_____

保修期自_____年 月 日起至_____年 月 日止

经手人：_____销售公司（盖章）
_____年 月 日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。

2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销售店印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。

6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页70x100mm