



检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000 868 828
广东视腾电子科技有限公司



无线投屏器使用手册

MT-WX07

广东视腾电子科技有限公司

无线传输器采用标准802.11AC 协议,通过5G WiFi 传输高清音视频信号,PC或带有全功能的手机设备的高清视频通过WiFi 传输,最长达50米,可实现一对一应用, 该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力,使信号传输更加流畅和稳定。产品小巧轻便,即插即用,日常办公,家庭影院,出差会议,外出游玩的常备产品。

- 通过WiFi长距离地传输HDMI 视频和音频信号，最长可达50米；兼容HDMI 1.4、1.3 标准；
- 能够自动识别和配置各种显示模式；
- 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 无需软件、无需设置、无需驱动，连接即可投屏；
- 小巧轻盈，外出携带更方便

发射器	1个
接收器	1个
收纳袋	1个
顶针	1个

1

参数名称		详细说明
视频	支持协议	HDMI 1.4
	最大支持分辨率	1920X1080@60Hz
	接口	HDMI-A接口
	阻抗	100Ω
	输出	HDMI (音频、视频同步输出)
	编码格式	H.264
WiFi	频段	2.4G+5G
	协议	标准802.11 a/b/g/n/ac
	传输距离	空旷环境最长可达50米
其他	电源	USB供电:5V/2A
	最大功耗	MAX 3W
	工作温度	0℃ ~50℃
	储存温度	10%-80% RH (不凝结)
发射器	接口数量:1个 接口:USB-C 分辨率:1080P	
接收器	运行内存:1G 存储空间:1G 接收:内置天线 接口:HDMI输出、USB供电口	
分辨率	1920*1080、1280*720 (60P)、1280*960、1280*800、1280*720 (50P)、1024*768等	
帧率	30~60帧	
延迟	80~100ms (空旷环境)	
产品尺寸	TX: 99×25×9mm RX: 30×18×9mm	
功能	可实现笔记本、平板电脑在液晶显示器、投影仪、触摸一体机、LED拼接屏等显示设备上进行无线投影	

2

The diagram illustrates the two main components of the system: the **发射器 (Transmitter)** on the left and the **接收器 (Receiver)** on the right.

- 发射器 (Transmitter):**
 - It features a **复位键/配对 (Reset/Pairing button)** at the top left.
 - A **Type-C输入 (Type-C input)** port is located on the top right.
 - A **连接指示灯 (Connection indicator light)** is positioned below the reset button.
 - The bottom of the device has a circular button with a power icon.
- 接收器 (Receiver):**
 - It has an **HDMI输出 (HDMI output)** port at the top.
 - A **复位键/配对 (Reset/Pairing button)** is located on the front face.
 - The bottom of the device features a circular button with a power icon.
 - A **USB供电口 (USB power port)** is shown at the very bottom, with a note indicating it requires a 5V/1A power source.

3

接收器+发射器组合使用,即插即用



将接收端(RX)连接投屏设备HDMI接口,并调整信号源,USB口插入电源适配器或USB供电口(5V/2A)



将发射器 (TX) 插入电脑 USB-C 接口, 等待蓝色指示灯从闪烁变为常亮

* 若无法镜像，请将发射器重新配对至接收器。

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败,需对设备进行恢复

重新配对的步骤如下:

1. 请用顶针按住接收器功能键3秒钟以上,界面弹出提示语: Release the button to pair with Mate TX. 等待发射器进入配对模式。
2. 用顶针按住发射器功能键5秒钟以上,指示灯出现快闪进行配对,等待发射器指示灯常亮表示连接成功。

Q: 产品支持哪些系统?
A: 支持Windows、Mac OS、Android等系统使用

Q: 为什么有些手机/平板无法使用?
A: 需要手机/平板支持display输出协议才能使用

Q:产品无法镜像投屏怎么办?
A:可能产品配对失败,需要对产品重新配对

5



保修卡

无线投屏器

产品型号: _____
保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止
经手人: _____

销售公司 (签章)
年 月 日

保修说明

- 1.自购买之日起,在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务,但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd.

单页75x105mm
2023 07 04