

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

4K HDMI[®] KVM切换器

MT-KH8S

广东视腾电子科技有限公司

产品概述

这款HDMI[®]KVM切换器最高支持4K@60Hz分辨率, 自动识别屏幕EDID并选择最佳分辨率输出。支持面板按键、红外遥控和自动扫描切换, 机房管理得心应手。

支持连接8台HDMI[®]输入设备, 共享一套键鼠和显示器。USB 2.0HUB功能支持8台电脑共享一个打印机、U盘等USB设备, 打印更快捷。一台KVM即可同时管控8台主机, 从而实现节约人工和资金成本。

HDMI[®]

"The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

PS: 因包装配置不同, 所含配件会有所区别, 实际配件请以实物为准。

产品特点

- 分辨率最高支持4K@60Hz
- 8台电脑共享一套键鼠和显示器
- 具有接口信号检测功能(离手动开启)
- USB 2.0 HUB接口支持共享多种USB设备
- 配送8条KVM专用线缆, 无需单独购买
- 18Gbps带宽, 高分辨率高刷新率也能轻松跑满
- LED常亮信号指示灯, 查看、检测端口工作无误判
- 兼容国产系统、WINDOWS全系列、Linux、Mac等系统

包装清单

名称	规格
型号	MT-KH8S
4K HDMI [®] KVM切换器	1
HDMI [®] 单吊头线	8
桌面控制器	1
红外遥控	1
脚垫	1
挂耳	2
DC 12V电源	1
使用手册	1

接口说明

MT-KH8S

连接示意图

MT-KH8S

使用说明

- 产品无断电记忆功能。
- 断电重启后, 优先显示编号靠前的有效信号输入端口 (如IN2与IN4接入信号, 通电后显示IN2; 如IN8与IN7接入信号, 通电后显示IN7)。
- 无信号接入时, 默认上电直连IN1端口。

合格证

产品名称: 4K HDMI[®] KVM切换器

型号及规格: MT-KH8S

检 验: _____

检验日期: _____

经检验合格, 准许出厂

销售服务专线: 4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

面板按键切换

红外遥控切换

MT-KH8S 遥控切换说明

桌面控制器切换

技术参数

名称	MT-KH8S
HDMI [®] 输入端口	8*HDMI [®] 母座
HDMI [®] 输出端口	1*HDMI [®] 母座
其他端口	4*USB 2.0母座
控制端口	1* MINI USB 5P
支持最高分辨率	3840 X 2160@60Hz
色彩空间	RGB、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:0
带宽	18Gbps
HDMI [®] 协议	HDMI [®] 2.0
HDCP协议	HDCP2.2
USB协议	USB2.0
EDID标准	自动识别
线材距离	HDMI [®] 输入+输出≤20米 USB建议≤5米
热拔插	支持
切换方式	面板按键、桌面控制器、红外遥控
输入电压	电源 AC100V~260V, 50/60 Hz
电 源	DC 12V /2A
断电记忆	支持
指示灯	常亮
工作温度	0℃~55℃
存储温度	-20℃~60℃
产品尺寸	370*82*31mm
外壳材质	金属

维修与保养

维修

- 请勿自行拆卸产品, 以免损坏内部组件或造成安全隐患。
- 若产品出现故障, 请拨打免费电话联系专业售后人员进行检修。联系电话: 4000 868 828转1。

保养

- 定期清洁产品表面, 避免灰尘和污垢积累。
- 使用时请轻拿轻放, 避免剧烈震动和掉落。
- 定期检查电源线 and 连接线, 确保其完好无损。
- 避免将产品暴露在潮湿、高温或强磁场环境中。

保修卡

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

保 修 卡

4K HDMI[®] KVM切换器

产品型号: _____

保修期自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止

经手人: _____ 销售公司 (盖章) _____ 年 _____ 月 _____ 日

保修说明

- 自购买之日起, 在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务, 但人为破坏 (如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害 (如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害) 所引起之损害, 不属于此保修范围。
- 消耗品 (如电池等) 及配件的更换, 不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏, 如实填写, 并盖有经销商印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发, 请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页75x105mm