

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

音频网线延长器

MT-EA1

广东视腾电子科技有限公司

注意事项

- 设备应放置在通风、干燥、阴凉的环境中，避免高温、潮湿、阳光直射、灰尘过多，远离火源和强电磁干扰源。
- 请使用本产品配套的电源适配器，禁止使用电压、电流不匹配的电源，以免烧毁设备。
- 禁止私自拆卸、改装设备，否则将失去保修资格，且可能导致设备损坏或安全隐患。
- 安装前请先区分发射器与接收器，避免无信号输出。
- 网线铺设时，应远离强电线路（如220V电线），避免同管铺设，防止信号干扰和安全隐患。
- 插拔线缆时，应握住接头部分，避免拉扯线缆，防止线缆断裂或接口损坏。
- 长期不使用设备时，应拔掉电源适配器，避免待机功耗和设备老化。

产品特点

- 支持POC单边供电
- 即插即用，无需驱动
- 广播级音效，无损音质
- 平衡传输模式，抗干扰能力强
- 使用单根网线将音频信号传输至500米（建议使用屏蔽线）

面板简介

发射器

音频输入端口

电源灯

电源接口

网线接口

接收器

电源灯

电源接口

网线接口

音频输出口

保修说明

产品型号：_____

保修期自_____年 月 日起至_____年 月 日止

经手人：_____

销售公司（盖章）
_____年 月 日

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。

2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。

6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

反面---

技术参数

产品名称	音频网线延长器
发射器端口	3.5mm音频接口+RCA莲花头+RJ45网口
接收器端口	3.5mm音频接口+RCA莲花头+RJ45网口
传输距离	500米
传输线材标准	CAT5E/CAT6
输入信号峰值	1.1Vp-p
输出阻抗	最小16欧 最大600欧
输入阻抗	最小600欧 最大10K欧
插入损耗	小于2dB
信号反射率	大于15dB
共模抑制比	大于60dB
绝缘电阻	100M欧姆
产品功耗	小于3W
音频频率响应	20Hz~20kHz (±0.1dB)
采样率	48KHz
带宽	7.2Mbps
工作温度	0°~50°C
工作湿度	10%~70%RH（无凝固）
静电防护	±3KV（接触放电）
电源	DC 12V
材质	铁壳

连接示意图

源设备输入

DC 12V 电源

网线

音频设备

注：
发射器的3.5mm音频接口和RCA莲花头输入只能二选一使用，不能同时接入音频输入设备；接收器的3.5mm音频接口和RCA莲花头可同时输出。

温馨提示：
产品标配1个DC12V1A电源，若有供电不足情况下，可换为DC12V2A电源或发射器与接收器都同时接上DC12V1A/2A电源，若要更换更大电源的话，请提前咨询客服人员，以免烧坏产品。

合格证

产品名称：音频网线延长器

型号及规格：MT-EA1

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828
广东视腾电子科技有限公司

单页70x100mm