

正面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

2进1出 4K HDMI KVM切换器

MT-KH2S3

广东视腾电子科技有限公司

包装清单

4K HDMI® KVM切换器 ×1

1.2米USB-A转C 电源线 ×1

1.5米USB3.0 数据线 ×2

HDMI®线 ×2

桌面控制器

脚垫 ×4

说明书 ×1

产品概述

这款HDMI® KVM切换器支持4K@60Hz、2K@144Hz高分辨率和高刷新率，只需一台KVM切换器即可实现2台带HDMI®接口的输入源共享一套键盘、鼠标和显示器，且支持使用面板按键和桌面控制器一键快速切换输入源。告别反复插拔线材，为办公教学、休闲娱乐和各类工作室节约了设备成本和提高了工作效率。

产品特点

- 支持主动开启或关闭蜂鸣器
- 支持热插拔，无需驱动即插即用
- 支持面板按键和桌面控制器快速切换
- 支持自动侦测输入的信号源，并优先输出
- 支持USB和Type-C接口两种方式供电更稳定
- 支持两台输入源共享一套键盘、鼠标和显示设备
- 支持4K高清分辨率，声画同步不卡顿、无黑屏
- USB3.0 HUB接口支持共享键盘、鼠标及多种USB3.0设备
- 支持3840*2160@60Hz/2560*1440@144Hz高刷新率
- 兼容国产系统、Windows全系列、Macos、Linux等系统

接口说明

USB HUB接口

桌面控制器接口

信号源切换键

1

2

电源接口

键盘/鼠标接口

HDMI®信号输出接口

HDMI®信号输入接口

USB信号输入接口

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡

2进1出 4K HDMI KVM切换器

产品型号: _____
保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止
经手人: _____ 销售公司 (盖章) _____ 年 月 日

保修说明

- 自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销商印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

反面---

连接示意图

U盘

打印机

桌面控制器

DC 5V 电源

鼠标

显示器

笔记本

主机

使用说明

USB线和电源线均可供电，连接后KVM信号指示灯蓝灯常亮。

按键切换

先通电开机再接按键：
轻按KVM面板按键“1”即可成功切换到“IN1”输入源。轻按KVM面板按键“2”即可成功切换到“IN2”输入源。

先按按键再通电源开机：
先按下KVM面板按键“1”同时接通电源即可开启或关闭蜂鸣器(断电记忆)。先按下KVM面板按键“2”同时接通电源即可开启或关闭自动侦测(断电记忆)。

桌面控制器切换

先将配套的1.5米MINI USB 5P公对公线一头连接到KVM,另一头连接到桌面控制器。随后轻按桌面控制器中间按键即可循环切换操控“IN1”输入源和“IN2”输入源。

规格参数

型号	MT-KH2S3
输入端口	HDMI® A型母座*2 USB3.0 B型母座*2
输出端口	HDMI® A型母座*1 USB3.0 A型母座*3 USB3.0 C型母座*1
控制端口	MINI USB 5P*1
支持分辨率	4K@60Hz/2K@144Hz向下兼容
色彩空间	8 bits
视频格式	RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
带宽	18 Gbps
HDCP协议	HDCP 2.2
HDMI®版本	HDMI 2.0
USB协议	USB 3.0
USB接口数量	4
兼容系统	国产系统、Windows全系列、Macos、Linux等
热插插	支持
切换方式	面板按键、桌面控制器
静电保护	±3KV (接触放电)
输入电压	DC 5V
电 源	5V1A (标配Type-C电源线)
功 耗	<5W
指示灯状态	蓝灯常亮
工作温度	0℃~55℃
存储温度	-20℃~60℃
产品尺寸	155*66*21MM
外壳材质	铁壳

维修与保养

维修

- 请勿自行拆卸产品，以免损坏内部组件或造成安全隐患。
- 若产品出现故障，请拨打免费电话联系专业售后人员进行检修。
联系电话：4000 868 828转1。

保养

- 定期清洁产品表面，避免灰尘和污垢积累。
- 使用时请轻拿轻放，避免剧烈震动和掉落。
- 定期检查电源线 and 连接线，确保其完好无损。
- 避免将产品暴露于潮湿、高温或强磁场环境中。

HDMI®

"The Adapted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

MT-VIKI®
迈拓维矩

合格证

产品名称：2进1出 4K HDMI KVM切换器

型号及规格：MT-KH2S3

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828
广东视腾电子科技有限公司

单页75x105mm