

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

九画面视频分割器

MT-SW091

广东视腾电子科技有限公司

产品简介

HDMI九画面分割器是一款高性能的带九路高清画面分割以及快速切换输出的切换器，该切换器可以九路高清数字视频信号显示在同一个屏幕上，并有多多种视频分割效果，同时九路高清输入信号可做快速切换。该切换器控制方式灵活多样,可通过前面板按钮控制、本地IR控制。具有产品稳定，安装简单，是一款实用性很高的分割切换器，可以用在重大的工程项目，会议厅等场所。

MT-SW091正面图：

MT-SW091背面图：

产品特点

- 支持红外遥控切换
- 支持9路单画面输入快速切换
- 支持9路HDMI输入，1路HDMI输出
- 兼容HDMI1.4,HDCP1.4,兼容DVI1.0版本

HDMI输入	1080P、720P、1080i、1024x768、1366x768
HDMI输出	1080P@60HZ
输入HDMI线缆长度	≤15M AWG26 标准HDMI 规格的性能
输出HDMI线缆长度	≤15M AWG26 标准HDMI 规格的性能
电源适配器规格	交流输入 100V-240V 50Hz/60Hz；直流输出 12V
工作温度范围	(-15 to+55℃)
工作湿度范围	5% to 90%RH (无冷凝)

产品接口

1: 电源---DC12V电源接口
2: 输出---输出接口
3: 输入口---输入接口1-9
4: 红外---红外遥控接收
5: 视频切换----切换端口1-9
6: MODE---切换画面分割模式

连接示意图

合格证

产品名称：九画面视频分割器
型号及规格：MT-SW091

检 验：
检验日期：
经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828
广东视腾电子科技有限公司

1

2

3

反面---

分割模式

MODE1: 单画面模式(IN1-9无缝 切换模式)

MODE 2&MODE 3: 两分屏画面模式(9种模式)

MODE 4: 四分屏画面模式(2种模式)

MODE 5&MODE 6: 八分屏画面模式

MODE7: 四大画面，五小画面模式(2种模式)

MODE 8 &MODE 9: 一主八小画面模式

MODE10: 九分屏画面模式

遥控说明

CH-: 后滚动键
CH+: 前滚动键
AUTO: MODE分割画面模式键
1-9: 切换1-9端口对应单画面
*: 无作用
#: 开启/关闭字符键

遥控10-16键是分割画面模式快捷键
10-对应MODE1: 单画面模式
11-对应MODE2& MODE3: 两分屏画面模式
12-对应MODE4: 四分屏画面模式
13-对应MODE5&MODE6: 八分屏画面模式
14-对应MODE7: 四大画面，五小画面模式
15-对应MODE8 &MODE9: 一主八小画面模式
16-对应MODE10: 九分屏画面模式

使用场景

游戏 安防监控 酒吧

包装清单

1: HDMI 九画面分割器 一台
2: 电源适配器DC12V 一个
3: 遥控器 一个
4: 说明书 一本

保修卡

九画面视频分割器

产品型号: 年 月 日起至 年 月 日止
经手人: 销售公司 (盖章) 年 月 日

保修说明
1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、虫害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

4

5

6

单页75x105mm